

innolight GU10 LED Set Spots 6W

Best. Nr.	Modell	Bohrung	Aussen	H	Ausführung	VP-Einheit
61020	Set LED 4W chrom gebürstet, schwenkbar, 230V	80	92	100	Zink Druckguss	10
61021	Set LED 4W weiss RAL 9010, schwenkbar, 230V	80	92	100	Zink Druckguss	10
61022	Set LED 4W chrom gebürstet, schwenkbar, 12V	80	92	100	Zink Druckguss	10
61023	Set LED 4W weiss RAL 9010, schwenkbar, 12V	80	92	100	Zink Druckguss	10
61151	LED Spot 3000K	G5.3	CREE 4W	240V	Aluminium	1
61152	LED Spot 3000K	GU10	CREE 4W	240V	Aluminium	1



4W LED

Im Set enthalten sind:

- Armatur in Zinkdruckguss
- Auswahl in weiss oder Chrom gebürstet
- Geerdeter Sockel GU10
- Leuchtmittel LED 6W



innolight LED Notlichtelement

Technische Daten

Netzspannung:	230V/ 50Hz
Ausgangsspann:	220V DC
Akku:	Ni-Cd 12V 2.0Ah
Leistung	15W /1h
Gehäusemat:	Stahlblech
Farbe:	weiss
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IP20
Betriebstemp:	-10/ +40
Inverter l x b x h (mm)	225 x 40 x 35

Produktvorteile

- LED im Notbetrieb verfügbar
- inklusive Funktionsdiode
- inkl Testschalter
- inkl Betriebsanleitung
- Montagelöcher bei Akku und Inverter vorhanden
- Anschlusschema aufgedruckt



innolight group

Artikel Nr. Produkt

20138	Notlichtelement LED
-------	---------------------

Akku l x b x h (mm) 260 x 45 x 27

